



### 型號：DR-TW8516S

系統	
主處理器	嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式 Linux 作業系統
影像&聲音	
影像輸入	16 路
IP 攝影機	16+8 路，每路最高可達 5MP
聲音輸入/輸出	16 輸入(BNC) · 1 輸出(BNC)
雙向對講	1 Mic In, 1 Mic Out, BNC
錄影	
壓縮	H.264+ / H.264
解析度	1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF
錄影速度	主碼流：1080P(1~15fps) 1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30fps) 輔碼流：D1/CIF/QCIF(1~15fps)
每一路位元	1Kbps ~6144Kbps
錄影模式	手動錄影、排程錄影(定時、連續)、動態偵測(位移偵測、影像遺失、篡改)、警報、停止錄影
錄影時間長度	1~60 分鐘(預設 60 分鐘)、事件前錄影 1~30 秒、事件後錄影 10~300 秒
顯示	
影像輸出	2 組 HDMI、1 組 VGA、1 組 TV
解析度	1920×1080,1280×1024,1280×720,1024×768
多畫面顯示	1、4、8、9、16、25
OSD	頻道名稱、時間、影像遺失、頻道鎖定、位移偵測、錄影
網路	
網路接口	2 組 RJ45 port · 1000Mbps
網路功能	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP,DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search

- 嵌入式處理器
- H.264 + / H.264 雙流視頻壓縮
- 支持 HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP 視頻輸入
- 最大 24 通道 IP 攝像機輸入 · 每個通道高達 5MP
- 最大 96Mbps 傳入帶寬
- 智能搜索和智能視頻系統

最多上線人數	128 位使用者
手機監控功能	iPhone、iPad、Android
協議	ONVIF 2.42, CGI Conformant
影像偵測&警報	
觸發事件	錄影、PTZ、巡視、影像推播、E-mai、FTP、快照、蜂鳴器、畫面提示
影像偵測	位移偵測、偵測區域 396(22×18)、影像遺失、篡改和分析
警報輸入/輸出	16 輸入 / 6 輸出
回放&備份	
回放分割畫面	1、4、9、16
回放搜尋模式	時間/日期/警報/位移/逐步回放/人臉/智慧搜尋
回放功能	播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、下一個文件、上一個文件、下一個頻道、上一個頻道、全畫面、重複、隨機播放、備份選擇、畫面縮放
備份模式	USB 設備、網路備份
儲存	
內部硬碟	8 SATA Port · 容量可達 8TB
eSATA	1 組 eSATA
輔助接口	
USB	2 組 USB 2.0 · 2 組 USB 3.0
RS232	1 Port · 用於 PC & 控制鍵盤
RS485	1 Port · 用於 PTZ 控制
RS422	1 Port · 用於 PTZ 控制
電源&環境&外觀	
電源供應	AC100~240V · 50/60Hz
電源功耗	小於 35W(無硬碟)
工作環境	-10°C~+55°C · 濕度 10%~ 90% RH
尺寸	2U · 440×455×95mm
重量	6.5kg (無硬碟)
安裝方式	桌面安裝/機架式安裝