



- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG 影像壓縮格式
- 2組HDMI與2組VGA影像輸出
- 最高支援12Mp影像即時監看與影像錄影回放
- 聲音：1 In / 2 Out、警報：16 In / 6 Out、
- PoE：16 port；1-8 PoE Port 支援800米 ePoE & EoC
- 可裝置8個硬碟，單顆硬碟最大支援10TB
- 手機遠端監控(iPhone/iDMSS、iPad、Android/gDMSS)



型號：DHI-NVR5832-16P-4KS2E

系統&影像&聲音

| | |
|--------|-----------------------|
| 主處理器 | 四核心嵌入式微處理器 |
| 操作系統 | 嵌入式Linux作業系統 |
| IP影像輸入 | 32路 |
| 聲音 | 1路輸入(RCA) · 2路輸出(RCA) |
| 語音雙向對講 | 支援 |

顯示

| | |
|--------|--|
| 影像輸出 | HDMI1.4K; HDMI2.VGA1&2:1080P |
| 解析度 | 3840×2160,1920×1080 1280×1024,1280×720,1024×768 |
| 影像碼流模式 | 4-ch@8MP 30fps, 16-ch@1080P 30fps |
| 分割畫面 | 畫面1：1、4、8、9、16、25、36 畫面2：1、4、8、9、16 |
| OSD | 頻道名稱、時間、頻道鎖定、 位移偵測、錄影 |

錄影

| | |
|--------|---|
| 影像壓縮格式 | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
| 錄影解析度 | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P, D1 |
| 位元率 | 16Kbps ~ 20Mbps |
| 錄影模式 | 手動錄影/排程錄影/位移偵測/停止錄影 |
| 錄影時間長度 | 1~120分鐘(預設60分鐘) · 事件前錄影 1~30秒 · 事件後錄影10~300秒 |

影像偵測&警報

| | |
|------|---|
| 觸發事件 | 錄影、PTZ、巡視、警報輸出、影像推播 E-mail、快照、蜂鳴器、畫面提示 |
| 影像偵測 | 位移偵測、偵測區域:396(22× 18)、影像遺失、篡改 |
| 警報 | 16路輸入 · 6路輸出 |

回放&備份

| | |
|--------|--------------------|
| 回放分割畫面 | 1、4、9、16 |
| 回放搜尋模式 | 時間/日期/警報/位移偵測/智慧搜尋 |
| 備份方式 | USB隨身碟、網路備份、eSATA |

網路

| | |
|-------|--|
| 網路介面 | 1 RJ-45 Port (10/100/1000Mbps) |
| 網路傳輸量 | 320Mbps |
| PoE | 16 port (IEEE802.3af/at) 1-8 ports 支援 ePoE & EoC |
| 網路功能 | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P |

| | |
|--------|---------------------|
| 最多上線人數 | 128位使用者 |
| 手機監控功能 | iPhone、iPad、Android |
| 協定 | ONVIF 2.4, SDK, CGI |

儲存&輔助介面

| | |
|-------|-----------------------|
| 內部擴充 | 8 SATA III · 單顆最大10TB |
| 外部擴充 | 1 eSATA |
| USB | USB2.0×2 · USB3.0×2 |
| RS485 | 1 port · 用於PTZ控制 |
| RS232 | 1 port · 用於PC和鍵盤 |

電源&環境&外觀

| | |
|----------|--|
| 電源供應 | AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz |
| NVR 電源功耗 | <17.5W (無硬碟) |
| PoE 電源功耗 | PoE：最大25.5W @port 總電壓150W · 80%控制保護 |
| 工作環境 | -10°C ~ +55°C · 氣壓86 ~ 106kpa |
| 尺寸 | 440mm x 451.5mm x 95mm |
| 淨重 | 7kg |